

DESCRIPCIÓN: BOTÓN PARADA DE EMERGENCIA

SKU: SEGBAL0003

Especificaciones del producto:

1) Parámetros básicos

Tensión nominal de aislamiento	400 V
Resistencia de aislamiento / Ω	$\geq 100 \text{ m}\Omega$
Clase de protección / IP	IP40
Tensión soportada a frecuencia industrial / Uimp	2 kV / 5 s
Frecuencia de trabajo / Hz	50/60 Hz

2) Parámetros técnicos

Corriente térmica convencional / In	10 A
Resistencia de contacto / Ω	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Vida eléctrica	500000
Vida mecánica	2000000
Conexión	Tornillo M3.5 con placa de presión
Dimensiones de instalación	$\varnothing 22 \text{ mm}$
Vida de la luz LED / H	$\geq 40000 \text{ h}$

3) Nombre de las partes

Contacto	Aleación de plata
Partes conductivas	Partes de latón / hierro
Botón de policarbonato	(PC)
Carcasa reforzada	Nylon (PA66)
Base	Policarbonato (PC)



Atención: El contacto estándar de este producto es al tacto para activarlo y desactivarlo. Si requiere otras configuraciones, contáctese con nuestro servicio de atención al cliente.

INSTRUCCIONES DE CONTACTO

- Contacto para activar: En modo de desconexión normal, presione el botón para activarlo.
- Contacto para desactivar: En modo de conexión normal, presione el botón para desactivarlo.
- Reseteo automático: Luego de presionar y soltar el botón, éste se reseteará automáticamente.
- Bloqueo automático: Al presionarlo, el botón quedará bloqueado. Presiónelo de nuevo para volver a la configuración inicial.