

DG3000

GENERADOR

GAS NATURAL / GAS LICUADO / GASOLINA MONOFÁSICO 2,8KVA

CÓD. 6000 00630

El Generador DG3000 POWER PRO es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Puede ser alimentado con Gas Licuado, Gas Natural, o Gasolina. Suministra 2500 Watts en funcionamiento continuo y 2800 Watts como potencia máxima (con GLP y Gasolina).

Todos lo Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR) que garantiza una potencia confiable y constante al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Partida Eléctrica / Manual

- ▶ Chasis para fácil traslado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	11A (GLP) / 7A (GN)
	Potencia Nominal	2,5kW / 2,5kVA (GLP) 1,5kW / 1,5kVA (GN)
	Potencia Máxima	2,8kW / 2,8kVA (GLP) 1,8kW / 1,8kVA (GN)
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	96dB (A)
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía Tanque Gasolina	> 11 horas
	Autonomía Balón 15kg GLP	> 18 horas

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	62x 47 x 47cm
	Peso Vacío	48kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 15L



Incluye Manguera y Regulador para Cilindro de GLP de 11-15kg



Interruptor General; 2 enchufe hembra 250V/16A; Enchufe DC 12V/8,3 A. Pantalla Multifunción: Horímetro, Voltímetro, Frecuencímetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.