CARGADOR BATERIA 12 VOLTS ARRANQUE DE MOTOR 75 AMP

implementos

TRAACC0118

FICHA TÉCNICA

Descripción

La unidad portátil AUTONIK POWER cumple 2 funciones, la de cargador de baterías de 12 volts y con arranque de motor de emergencia (starter) de hasta 75 amperes para baterías de 12 volts. Cuenta con panel digital y selectores de programacion de carga rapida, media y lenta.

Producto

Marca	: Autonik Power
Fabricado en	: China
Contenido	: Cargador de baterias y arranque de motor
Aplicación	: Vehiculos livianos. camiones. buses y maquinaria

Especificaciones técnicas

Modelo	: BCS-75
Caracteristica	: Cargador de baterias 3 ciclos y arranque, linea profesional
Tipo bateria	: para baterias estandar. agm y ciclo profundo (gel)
Fuente principal	: Enfuche monofasico 220 volts
Voltaje entrada	: 220 volts AC / 50-60 hz
Capacidad de bateria	: Para baterias de hasta 200ah
Voltaje bateria	: para baterias de 12 volts
Tasas de carga	: 14.4 volts
Voltaje de Activacion	: 9 volts
Amperaje de Salida	: 2 ah y 12 ah
Amperaje de arranque	: maximo 47 amperes

AUTONIK POWER™